

คู่มือการใช้งาน ระบบ Access control การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



จัดทำโดย บริษัท SECURE SERVE Co.,Ltd.



Access control_รุ่น : DS-K1T341AMF

ติดตั้งหน้าห้อง Server ตามพื้นที่ต่างๆดังนี้

- 1.สำนักงานใหญ่ (มักระสัน)
- 2.สำนักงาน แหลมฉบัง
- 3.สำนักงาน มาบตาพุด
- 4.สำนักงาน ท่าเรือมาบตาพุด




สารบัญ


หัวข้อ	หน้า
1. วิธีการ เพิ่ม ผู้ใช้งาน ผ่านหน้าเครื่อง Scan โดยตรง	4-7
2. วิธีการ เพิ่ม ผู้ใช้งาน ผ่าน Software Management (Hik-Central)	8-15
3. วิธีการ ตรวจสอบ Log การใช้งาน Accesscontrol	16-18

ขั้นตอน วิธีการ เพิ่ม ผู้ใช้งาน ผ่านหน้าเครื่อง Scan โดยตรง


1. ทำการกดค้างที่หน้าจอ แล้วเลื่อน สไลด์ไป ทาง ซ้าย-ขวา




2. ใส่รหัสผ่าน เพื่อเข้า เมนู : **Abc12345**




3. ทำการเลือก เมนู “ผู้ใช้”



4. กดสัญลักษณ์ “บวก” + เพื่อเพิ่ม ผู้ใช้งาน




5. ทำการ ระบุชื่อผู้ใช้



6. ทำการ เลือก เพิ่ม “ลายนิ้วมือ”

*ให้ทำการ วางนิ้วลงบน

แป้น scan ทาบ แล้ว ยก 3 ครั้ง




7. ทำการเลือก เพิ่ม **“ใบหน้า”**

หลังจากวางตำแหน่งใบหน้า

ตรงตามกรอบแล้ว


ให้ทำการ กดรูป **“กล้องถ่ายรูป”**



8. หลังจาก เพิ่มครบเรียบร้อยแล้ว

ให้ทำการ กด เครื่องหมาย **“ถูก”** ด้านมุมบนขวา



เป็นอัน เพิ่มผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว




ขั้นตอน วิธีการ เพิ่ม ผู้ใช้งานผ่าน Software Management (Hik-Central)

1. ทำการเชื่อมต่อ Internet วงในของ การนิคม (เนื่องจาก Software ถูกลงอยู่บนเครื่อง Server)
2. Remote Desktop ไปที่ IP : 192.168.10.47


User : **Administrator** Password : **tssIEAT!@34**




3. ทำการเปิด โปรแกรม Hik-Central Web-Client ขึ้นมา




4. Login โปรแกรม โดยใช้ User : admin / Password : IEAT!@34




5. ไปที่หัวข้อ “Person” เพื่อเพิ่ม ผู้ใช้งาน




6. เลือกที่ “Access Group”




7. ทำการเลือก เพิ่ม “add new person”




8. ทำการ ระบุชื่อ นามสกุล >> จากนั้นเลือก Add ใบน้า โดยกดที่ From Device




9. ทำการเลือก อุปกรณ์ ที่จะใช้ Scan เพิ่มใบหน้าว่าจะใช้อุปกรณ์ที่ Site ไหน แล้วกด “Capture”




10. จากนั้น ให้ ผู้ใช้ที่จะเพิ่มไป ยื่นรอที่หน้าเครื่อง Scan เพื่อ บันทึกภาพ ใบหน้า แล้วกด Save




11. ทำการเลือก Group ให้กับ ผู้ใช้ (Group เป็นตัวกำหนดว่าให้ผู้ใช้ คนนี้ Access เข้า ที่ไหนได้บ้าง)




12. ทำการ Add Key Card โดย ทำการตั้งค่าเลือก เครื่อง Scan ที่ อยู่ใกล้ก่อน แล้วจึงทำการเอาบัตร ไป วางทาง ที่หน้าเครื่อง แล้วจะมี เลข IP Card ขึ้นมาให้ = เสร็จเรียบร้อย




13. ขั้นตอนการเพิ่มลายนิ้วมือ ต้องทำการตั้งค่า config เลือกเครื่อง Scan ที่อยู่ใกล้ก่อน (ตามภาพ) จากนั้นกด บวกเพื่อเพิ่มลายนิ้วมือ >> หลังจากกดแล้วให้ทำการ นำนิ้วมือไป Scan ที่หน้าเครื่อง โดยให้ทำการ วางทาบ แล้ว ยกออก 3 ครั้ง หน้าจอ จะแจ้งว่าเรียบร้อย แล้วทำการ กด “add” เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ใช้ เสร็จเรียบร้อยสำหรับการ เพิ่มผู้ใช้



14. หลังจากเพิ่มผู้ใช้แล้ว รายชื่อจะอยู่ใน Group ที่เลือก เรียบร้อย




15. ขั้นตอนสุดท้าย หลังเพิ่มเรียบร้อย ให้ทำการ กด Apply Access Level Setting




วิธีการ ตรวจสอบ Log การใช้งาน Access control


1. ทำการ เปิด Program “Hik-Central Control Client”




2. Login Program ใช้ User : admin / Password : IEAT!@34




3. เลือก หัวข้อ Alarm/Event Search



4. เลือก เมนู "Access Record Retrieval"



5. ทำการเลือก Site ที่ต้องการ >> เลือก Record Type เป็น All >> จากนั้น กด Search



6. หน้าต่างด้านขวา จะ แสดง Log การ Access ขึ้นมา

Profile	Name	ID	Temperature	Card Number	Time (Client)	Access Point	Access Result	Access Mode	Attendance T...	Operation
	theerapol ESI	2	0.0°C	2143441602	2021/04/18 0...	MTP_Cardreader 01	Granted	Access Grant...	Undefined	
	theerapol ESI	2	0.0°C	0894644802	2021/04/19 0...	MTP_Cardreader 01	Granted	Access Grant...	Undefined	
	No Person Name	No Person ID	0.0°C		2021/04/18 0...	MTP_Cardreader 01	Failed	Access Denie...	Undefined	
	No Person Name	No Person ID	0.0°C		2021/04/18 0...	MTP_Cardreader 01	Failed	Access Denie...	Undefined	
	No Person Name	No Person ID	0.0°C		2021/04/19 0...	HQ_Cardreader 01	Failed	Access Denie...	Undefined	
	No Person Name	No Person ID	0.0°C		2021/04/19 0...	MTP_Cardreader 01	Failed	Access Denie...	Undefined	
	No Person Name	No Person ID	0.0°C		2021/04/19 0...	MTP_Cardreader 01	Failed	Access Denie...	Undefined	
	No Person Name	No Person ID	0.0°C		2021/04/19 0...	MTP_Cardreader 01	Failed	Access Denie...	Undefined	